

防盜總機

MC-306-B



- ◎本機防盜回路數有 2 ~ 24 區，各回路可選擇 NO/NC/無線編址器觸動，有線回路採用終端電阻，可防對回路進行反破壞。
- ◎無線編址器可選擇用單訊/雙訊。
- ◎異常回路有回測功能，可選擇回測次數及時間。
- ◎RS485 有線網路運用，可連接副機 31 台，副機功能和主機功能相同。
- ◎各有線回路可選擇延遲觸動，延遲時間 0.03 ~ 1.5 秒。
- ◎HOP 滾碼式遙控器，有開機/關機/消除/緊急功能，天線抽出遙控距離特長。
- ◎防盜設定可選擇全區/選區功能。
- ◎EEPROM 記憶儲存，設定的功能及資料，不怕停電後消失。
- ◎警報輸出時間 1 秒 ~ 99 分 99 秒。
- ◎交直流兩用機，不斷電系統(12V 電池)，自動充放電裝置。
- ◎可連接數位語音廣播器，即時語音通報異常事件。
- ◎可連接字幕機設備，即時中英文顯示異常訊息。
- ◎可連接電腦設備，將訊號記錄存查，並且透過網際網路，送訊號給手機 APP。

收發頻率	UHF
解調調制方式	ASK
靈敏度	-65dbm
選擇性	±2MHz
遙控密碼	$2^{32}=4294967296$ 組滾碼式
主副機傳輸	RS-485
開機指示燈輸出點	DC12V300mA
直流電總電流輸出	DC12V3A
警報器電流輸出點	每點 DC12V1A
單接點輸出	NO.10A
使用電壓	AC110V & DC12V
待機直流電電流	DC90 ~ 200mA
工作直流電電流	DC110 ~ 230mA(無負載)
外觀尺寸	190mm/L × 280mm/W × 70mm/D
重量	2000g

※商品規格及圖示，若有更改恕不另行通知，如有疑問請洽